



SCB-IP-P08

NUUO 8-Kanal NVR Software
Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die NUUO PC basierte Software unterstützt IP-Kameras wie auch Megapixel Kameras von über 53 verschiedenen IP-Kamera Herstellern mit mehr als 1100 Modellen. Ob Megapixel Kameras, IP-Kameras oder Video Server kontrolliert werden müssen, die NUUO IP+ Software hält das System stabil. Die IP+ Software kann von 4 bis zu 64 Kanälen (Kameras) durch Einsatz weiterer Lizenzen ausgebaut werden.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ | Videomanagementsoftware |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 8 |
| Audioeingänge | 1 |
| Anzahl unterstützter Monitore | 3 |
| Export Schnittstellen | USB/Netzwerk |
| Kompressionsverfahren (Video) | MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Bildwiedergabe Modi | 1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64 |
| Benachrichtigung Anruf | Ja |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---|--|
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung Audio | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Benachrichtigung E-Map | Ja |
| Benachrichtigung Monitor (Popup) | Ja |
| Benachrichtigung PTZ | Ja |
| Benachrichtigung Schnappschuss | Ja |
| Benachrichtigung SMS | Ja |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt | Ja |
| Erkennung Fokus verloren | Ja |
| Erkennung Fremdes Objekt | Ja |
| Erkennung Kamera verdeckt | Ja |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Pre-Alarm-Aufnahme | Ja |
| Post-Alarm-Aufnahme | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| Export von Bilddaten | USB / Netzwerk |
| Zählanwendung | Ja |
| Intelligente Suche | Ja |
| Intelligente Suche / Suchkriterien | Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit) |
| Verwaltung IP Geräte | Ja |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Digitale Kreuzschiene | Ja |
| Presetpositionen | Unlimitiert |
| PTZ Steuerung | Ja |
| Remoteverbindungen | Ja |
| Max. Anzahl von Remoteverbindungen (Bsp.) | 16 |
| Benutzer Management | Ja |
| Zeit Synchronisation | Ja |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | 14 Sprachen |
| Zugriff | Browser / Software |

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Remote Viewer |
|---------------------------------------|---------------|

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---------|--|
| SCB-C24 | Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| SCB-C28 | Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |