



## B-PROT-SIRENE-2150

Outdoor Sirene  
BURGprotect SIRENE 2150

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

- Visuelle und akustische Alarmsignale - Alarmsignal bis 120dB - Funk-Reichweite bis 50m - Anwendung für den Innen- und Außenbereich - Manipulationsschutz - Notstrom-Batterie enthalten - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Netzteil im Lieferumfang enthalten

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Alarmsirene
Unterstützte Software für Fernzugriff	App: BURGprotect
Montageart	Wandmontage
Betriebsspannung	12 VDC (integ. NI-MH Akku)
Max. Stromaufnahme	Betrieb: 300mA / Standby 50mA
Batteriebetrieb/Akkubetrieb	20h
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Lautstärke Sirene	120dB
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	551,2g (inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	195 x 263 x 61
Lieferumfang	Netzteil
Besonderheiten	Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

**Weitere Bilder:****► Empfohlenes Zubehör:**

B-PROT-CONTACT-2030	Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030
B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-PLUG-2140	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140
B-PROT-SET-2200	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060