



B-PROT-NOISE-2160

Indoor Sirene
BURGprotect NOISE 2160

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

- Visuelle und akustische Alarmsignale - Alarmsignal bis 80dB - Funk-Reichweite bis 50m - Anwendung für den Innenbereich - Batteriebetrieb bis zu 18 Monate - Manipulationsschutz - Kompatibel mit der BURGprotect Serie - Netzteil im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

Typ	Alarmsirene
Unterstützte Software für Fernzugriff	BURGprotect kostenfreie App zur Einrichtung uvm.
Montageart	Wandmontage
Montageort	Innenbereich
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	Betrieb: <350mA / Standby ~20µA
Batteriebetrieb/Akkubetrieb	Bis zu 18 Monate Standby
Reichweit (freie Sicht)	max. 50m
Lautstärke Sirene	80dB
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	0,184 kg (inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	86 x 108 x 28
Lieferumfang	Netzteil (EU/UK), 3xAA (LR6 Batterie)
Lieferumfang	Set Installationszubehör, Kurzanleitung
Besonderheiten	Die BurgProtect Base wird benötigt

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-NOISE-2160	Indoor Sirene BURGprotect NOISE 2160
B-PROT-PLUG-2141	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2141
B-PROT-SET-2210	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2210
B-PROT-SIRENE-2151	Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2151
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060