



B-PROT-SET-2210

Alarmanlage Startpaket
BURGprotect SET 2210

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die DIY Zentrale BASE 2200 unterstützt Alarmierungen über 3 redundante Verbindungsarten (LAN, WLAN, GSM-SMS (SMS fähige SIM-Karte vorausgesetzt)) und kann per kostenloser BURGprotect App verwaltet werden. Sprachsteuerung mit Alexa Skill und Siri (für iOS) möglich. Bestehend aus: - 1x BASE 2200 (Zentrale) - 2x CONTACT 2031 - 1x MOTION 210 - 1x CONTROL 2110 Wandhalter, Notstrombatterie, Netzteil, Sensor Batterien im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör erhältlich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Alarmsystem
Unterstützte Software für Fernzugriff	BURGprotect App (iOS und Andoid)
Montageart	Wandmontage bzw. als Desktop
Prozessor	ARM Cortex-A7
Betriebsspannung	5 VDC (integ. Lithium-Ion Akku)
Max. Stromaufnahme	2A
Batteriebetrieb/Akkubetrieb	8h
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n [2,4GHz])
GSM Frequenz	GSM850/900/1800/1900 Mhz
Lautstärke Sirene	100dB
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Max. Anzahl verwaltbares Zubehör	200
Benutzer Management	Ja, mit Rechteverwaltung
SOS Funktion	Ja (BURGprotect App/CONTROL 2110)
Kamera Unterstützung	Ja (BURG-WÄCHTER SANTEC)
Home Modus	Ja
Szenariensteuerung	Ja
Benachrichtigung Push	Ja (BurgProtect App.)
Benachrichtigung SMS	Ja (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)
Comming Home Funktion	Ja
Leaving Home Funktion	Ja
Smart Following	Ja
Unterstützte Sprachassistenten	Alexa, Siri
Batteriestandsüberwachung	Ja
Unterstützte Browser	Keine, nur BurgPROTECT App (kostenlos)
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	317g (Basis, inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	142 x 30 x 142
Lieferumfang	1xBASE,2xCONTACT2031
Lieferumfang	1xMOTION2010,1xCONTROL2110
Lieferumfang	Netzwerkkabel, Wandhalter mit Befestigungsmaterial
Lieferumfang	Kurzanleitung
Besonderheiten	kostenfreie App für Android und iOS
Besonderheiten	Redundante Alarmierung WLAN/LAN/GSM-SMS
Besonderheiten	CONTACT 2031 meldet Öffnungszustand

► Hinweis:

Kompatibel mit aktuellen SANTEC und BURG-WÄCHTER Kamera Modellen

► Weitere Bilder:



BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.



► Empfohlenes Zubehör:

B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-NOISE-2160	Indoor Sirene BURGprotect NOISE 2160
B-PROT-PLUG-2141	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2141
B-PROT-SET-2210	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2210
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060