



## HDCVI-791

HDCVI Entkoppler  
Potentialtrenner

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Um bei unterschiedlichen Massepotentialen sogenannte Erdschleifen zu verhindern, bieten wir den Entstörfilter an, der die Potentialunterschiede ausgleicht und ein Rauschen oder Rollen von Bildern vermeidet. Ein Überspannungsschutz ist eingebaut.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Potentialtrenner, passiv
Videoeingänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Videoausgänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Dämpfung	0.5 dB
Videobandbreite	0 - 65 Mhz
Schutzart	Nein
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	26 x 28 x 70
Gewicht	38g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Beseitigt Interferenzen / Erdschleifen

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.